バランス <> アンバランス
オーディオコンバーター

BAC−03

サポート窓口

株式会社エム･アンド･アイ　ネットワーク　DataVideoサポート係

〒104－0033

東京都中央区新川2－1－7

TEL：03－3552－7241　FAX：03－3552－7242

MAIL：mail@min.co.jp

URL：http://www.datavideo.jp/

日本語訳・制作　　株式会社エム・アンド・アイ　ネットワーク

2014.11.28

概要

BAC-03 は相互にバランスからアンバランス、アンバランスからバランスに変換でき、独立した 4ch のアンプとステレオオーディオの入力/出力が付いたオーディオコンバーターです。

パッケージ内容

1. BAC-03 オーディオコンバーターユニット×1
2. AC/DC 変換アダプタ DC 12V 0.5A×1
3. 取扱説明書×1

仕様

型番	BAC-03	
	不平衡から平衡に出力	平衡から不平衡に出力
入力レベル	標準-10dBv	標準 0dBm ～ +8dBm
入力インピーダンス	50KΩ	50KΩ
ゲイン	+4dBm ～ +20dBm	-20dBm ～ +18dBm
出力レベル	標準 0dB ～ +8dBm、最大+22dB	標準-10dBv、最大+20dBv
出力ロード	600Ω以上平衡	600Ω以上不平衡
周波数特性	20Hz～ 25KHz、±0.5dB	
雑音レベル	＜-80dB 標準出力	
歪率	＜0.01%	
寸法 / 質量	140mm（幅）×43mm（高さ）×105mm（奥行）突起物含まず / 約 0.45kg	
電源	DC 12V 0.5A	

注意

1） 全ての XLR コネクターは次のように結線してください。
:Pin 1(GND) Pin 2(＋) Pin 3(－)

2） もし、BAC-03 をアンバランスロードに供給した場合には、Pin1(GND)と Pin2(＋)のみに接続してください。絶対に Pin1(GND)と Pin3(－)はショートしないでください。

3） レベル調整トリムは内部基盤上にあり、外から調整はできません。

接続

フロントパネル：

不平衡型音声入力コネクタの左右2チャンネルにアンバランスオーディオ機器（例：VCR、DATレコーダー）の出力ラインに接続します。

不平衡型音声出力コネクタの左右2チャンネルにアンバランスオーディオ機器（例：VCR、DATレコーダー）の入力ラインに接続します。

リアパネル：